EV RE3-BPNID-8M

Artikelnummer: **22EV287**

450,00 €

Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
ontakt@musikhaus-mueller.de

Wireless System

Beschreibung

Technische Daten

8M-Band 823-865MHz

RE3-RX Empfänger

- Sync. Frequenz: Ultraschall 40 kHz
- Bandbreite: 36 MHz
- Signal/Rausch-Verhältnis: > 100 dB (A)
- Gesamte harmonische Verzerrung (THD): <0,6% @ 1 kHz
- Empfangsempfindlichkeit: -81dBm für -12dB SINAD
- Frequenzgang: 63 Hz ~ 16 kHz ± 2 dB (BPT) 51 Hz ~ 16 kHz ± 2 dB (HHT)
- Antennentyp: Abnehmbare ½-Welle mit BNC-Anschluss
- Antennenverstärkerleistung: DC12 - 15V / 100mA
- Funktionsanzeige: LCD
- Anzeige: Gruppe, Kanal, Frequenz, Antenne A / B, Batteriestand des Senders, Senderstatus (Stumm, Live oder keine Synchronisation), Dämpfung des Ausgangspegels, AF-Anzeige, HF-Anzeige, Tastensperranzeige
- Steuerfunktionen: Power, Scan, Frequenz, Gruppe, Kanal, Squelch, TX-Empfindlichkeit, TX-Dämpfung, TX-HF-Leistung, TX-Abschaltautomatik, TX-Tastensperre, TX-Anzeigeinfo, TX-Synchronisierungskonfiguration, RX-Ausgangslautstärke, RX-Ausgangspegel, RX Antennenverstärkerleistung, RX-Tastensperre, RX-Displaykontrast, RX-Displayhelligkeit, RX-System-Reset
- Synchronisierungsdatenoptionen: Frequenz, Gruppe, Kanal, Empfindlichkeitsstufe, Dämpfungsstatus, HF-Leistung, Auto-Aus-Status, Tastensperrstatus, Senderanzeige (Freq oder Gp / Ch)
- Audio Frequenz Ausgangspegel: Ref: ± 22.5kHz Dev @ 1kHz Tone
- 6,3-mm-Klinkenbuchse: -10 dBV
- XLR-Buchse: -4dBV (Line) - 24dBV (MIC)

- Ausgangsimpedanz der Audiofrequenz: 240O (unsymmetrisch) 1400O (symmetrisch)
- Squelch- und Noise-Muting: Noise-Muting und Toncode-Sperre
- Ausgangsanschlüsse: 1 x symmetrische XLRM-Buchse 1 x unsymmetrische 6,3-mm-TS-Buchse
- Stromversorgung: DC12 ~ 15V / 500mA
- Maße: 210x44x175mm
- Gewicht: 1,23 kg

RE3-BPT Taschensender

- Sync. Frequenz: Ultraschall
- HF-Ausgangsleistung Frequenzbandspezifisch: 10mW
- Anzeige: LCD + LED
- Funktionssteuerung: Power, Mute, Group, Channel, Frequenz, Empfindlichkeitseinstellung, Eingangspegeldämpfung, HF-Leistung, Abschaltautomatik, Tastensperre
- Stabilität: <± 10 kHz bei Fc
- Modulationsfrequenzverschiebung: Breitband FM ± 48kHz Abweichung
- Harmonische Strahlung: <-50 dBc
- Eingangsbuchse: 4-pol Miniklinke
- Batterie: 2 x AA Alkaline Batterie oder NiMH wiederaufladbare Batterie
- Ladekontakte: Ja
- Finish: Schwarzer Polyurethanlack
- Höhe (ohne Antenne): 81,5 mm
- Breite: 64,5 mm
- Tiefe: 25 mm
- Gewicht: 0,174 kg

Lieferumfang

- RE3-RX Empfänger
- 2x Antenne
- RE3-BPT Taschensender
- Hardware für die Rackmontage des Empfängers