# RCS CPA-5120

Artikelnummer: **21RC15**

**918,00 €**

**Musikhaus Müller**
**Inh. Hermann Konrath e. K.**

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
ontakt@musikhaus-mueller.de

Kleinzentrale, 180/120 W, 3 HE

## Beschreibung

- 360/240W Kompakt-Verstärker-Zentrale
- einsetzbar als Tischgerät oder 19" Einbauversion
- Kompaktverstärkerzentrale mit integriertem Leistungsverstärker
- mit 5 einzeln schalt- und regelbaren 100 V- bzw. 70 V Lautsprecherkreisen
- die Kompaktverstärkerzentrale verfügt über Gong, Sirene, Phantom- Power und Vorrangschaltung für den ELA Betrieb
- die Stromversorgung wird mit Netz (230 V(tilde)) bzw. 24 V= (Notstrom) betrieben
- 5 Lautsprecherausgänge mit 100 V bzw. 70 V regelbar, sowie je 1 Ausgang
- 100 V und 8 Ohm (niederohmig)
- alle Mikrofoneingänge sind symmetrisch und mit zuschaltbarer
- Phantomspeisung ausgestattet
- Eingänge2, 3 und 4 auf Line umschaltbar
- Eingang MICRO 1 ist mit einer elektronischen Mikrofonvorrangschaltung versehen, die regelbar ist
- zur Erweiterung mit weiteren Verstärkern sowie zum Einschleifen von Zusatzgeräten (z. B. Equalizer) sind AMP-IN und PRE-OUT Buchsen vorhanden
- der Zweiklanggong und die Sirene sind fernbedienbar und regelbar
- Input 1 ist mit einer stimmaktiven Vorrangschaltung versehen
- Input 2-3-4 verfügen über eine kontaktaktive Priorität gegenüber AUX 5-6-7
- externe Sprechstelle über einen 4-poligen Schraubsteckverbinder anschliessbar (optional)
- Leerfeld für Tonträger-Modul ( CD-, Tuner-, Kassetten- und Durchsagemodul sowie Kombinationen)

**Technische Daten:**

- Ausgangsleistung(Prgramm/RMS): 180/120 W
- Frequenzbereich: MIC -3dB (200Hz (tilde) 19KHz), Line: -3dB (35Hz (tilde) 19KHz)

- Klirrfaktor (THD) bei 1 kHz: <>
- Eingänge Input 1 MICRO: -50dBV / 2 kOhm, symmetrisch
- Input 2-4 MIC -50dBV / 2 kOhm, symmetrisch/Line -10dBV, symmetrisch
- Input 5-7 AUX -10dBV / 5 kOhm, unsymmetrisch
- Moduleinschub: -10dBV / 10 kOhm, unsymmetrisch
- PRE OUT: 0dBu /100 kOhm, unsymmetrisch
- AMP IN: 0dBu / 10 kOhm, unsymmetrisch
- Ausgänge, Lautsprecher 70 V oder 100V und niederohmig: 8 Ohm
- Höhen- und Tiefenregler: Bass: -/+10dB bei 100Hz/Höhen: -/+10dB bei 10KHz
- Signal-Rauschabstand: Mikrofon > 70 dB Line: > 80 dB
- Spannungsversorgung: 230 V(tilde) (50-60Hz) Netz oder 24 V= Notstrom
- Maße (BxHxT): 430 x 133 x 352 mm, 3 HE incl. 19" Montagewinkel
- Gewicht: 14 Kg