



DU BIST ROCKTASTISCH

LD Systems HPA 6 Kopfhörerverstärker 6 Kanal

Artikelnummer: 21LD207

185,00 €



19" Kopfhörerverstärker 6 Kanal

Beschreibung

LDHPA6 6-Kanal-Kopfhörerverstärker zur Rackmontage

Der LD Systems HPA 6 ist ein extrem flexibler 1HE 19"-Kopfhörerverstärker mit sechs vollständig unabhängigen Kanälen und vielen Funktionen für unterschiedlichste Anwendungen im Pro-Audio-Bereich.

Jeder Kanal bietet eine 6,35 mm TRS-Kopfhörerbuchse mit Pegelregler, Mono/Stereo-Schalter, dedizierten Mute-Tasten für Links und Rechts sowie einem 6,35 mm TRS-Aux-Eingang mit Main/Aux-Mischregler für das Zumischen zusätzlicher Audioquellen. Jeder Kanal ist zudem mit einer vierstufigen LED-Pegelanzeige für die optische Pegelkontrolle ausgestattet. Auf der Rückseite bietet jeder Kanal zwei 6,35 mm Klinkeausgängen (TRS), sodass sich insgesamt bis zu 18 Kopfhörer anschließen lassen.

In der Main-Sektion des HPA 6 befindet sich der Gesamtpegelregler mit einer achtstufigen LED-Pegelanzeige sowie ein 6,35 mm Klinkeingang (TRS), worüber allen Kanälen global eine zusätzliche Audioquelle zugemischt werden kann. Auf der Rückseite befinden sich die Haupt-Stereoeingänge im XLR und 6,35 mm Klinkeformat und die Stereo-Ausgänge, über die sich mehrere Geräte in Reihe schalten lassen.

- Kopfhörerverstärker
- Anzahl Eingänge: 8 (1 Main Input (Stereo), 1 Direct In (Stereo), 6 Aux In (Stereo))
- Eingangsanschlüsse: 6,3 mm Stereoklinke, XLR
- Eingangsimpedanz: 13 k Ohm
- Anzahl Line-Ausgänge: Main Output (Stereo, symmetrisch)

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU





DU BIST ROCKTASTISCH

- Line-Ausgangsanschlüsse: 6,3 mm Klinke, XLR
- Anzahl Kopfhörerausgänge: 6 x 3
- Kopfhörerausgangsanschlüsse: 6,3 mm Stereoklinke
- Ausgangsleistung: 6 x 125 mW
- minimale angeschlossene Impedanz: 8 Ohm
- Frequenzgang: 20 - 20000 Hz
- Bedienelemente: 6 x Input Mix Main/Aux, 6 x Mono-Schalter, 6 x Mute L&R, 6 x Phones Level, Main Input Level, Power
- Anzeigeelemente: 6 x Kanal Level Meter (4-Segment LED-Kette), 6 x Mono LED, 6 x Mute L&R LEDs, Main Input/Direct In Level Meter (8-Segment LED-Kette), Power LED
- Stromversorgung: IEC Gerätebuchse
- Betriebsspannung: 110 - 120V / 50 - 60Hz oder 220 - 240 V / 50 - 60Hz (schaltbar)
- Gehäusematerial: Metall
- Gehäuseoberfläche: lackiert
- 483 x 44 x 217 mm
- Gewicht: 3 kg

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU