



Artikelnummer: 24PA139 Lieferung in 1-5 Tagen* Momentan nicht testbereit.

Presse-Box





Palmer PPB 20 Press-Box 1.799€ inkl. MwSt., inkl. Versand Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle 1.745,03 €. 30 Tage Rückgaberecht

Beschreibung

Eine Press-Patch-Box ist ein spezieller Audiosignalverteiler, der für die besonderen Erfordernisse einer Pressekonferenz entwickelt ist. Über getrennte Eingänge kann wahlweise ein Mikrofon- oder Linesignal (Mischpultausgang) angeschlossen werden.

Auch als Stereo Version erhältlich (PPB2OS)

Ein hochwertiger Eingangsverstärker mit symmetrisch erdfreiem Eingang erlaubt eine Pegelanpassung in einem weiten Bereich. 20 $trafosymmetrische \,XLR/m\,\,Buchsen\,\,mit\,\,paarweise\,\,individueller\,\,Treiberschaltung\,\,stehen\,\,als\,\,Ausgänge\,\,f\"{u}r\,\,Videokameras\,\,oder\,\,sonstige$ Tonaufzeichnungsgeräte zur Verfügung.

Der nominelle Ausgangspegel beträgt +4 dBu an 600 Ohm. Zusätzlich sind Kanal 19 und 20 mit TRS-Klinkenbuchsen für symmetrisches oder unsymmetrisches Signal und mit Cinch-Buchsen (-10 dBu Nominalpegel) ausgerüstet.

Werden mehr als 20 Ausgänge benötigt, können weitere PPB20 über eine rückseitige BUS IN/OUT Buchse kaskadiert werden. Zur Signalüberwachung dienen eine 10fache Led-Kette (Anzeigebereich -40 bis +10 dB, O dB Anzeige entspricht +4 dBu Ausgang) und ein regelbarer Kopfhörer-Verstärker.

Die PPB20 hat ein eingebautes geschirmtes Netzteil. Ein zusätzlicher DC-Eingang erlaubt den Akkubetrieb beziehungsweise eine Havarieversorgung. PW4 ist ein geeignetes Havarienetzteil für zwei PPB20.

- Audio-Verteiler
- wird für Pressekonferenzen gebraucht um 1 Rednermikrofon auf 20 Sendestationen bzw. Aufnahmegeräte galvanisch getrennt zu
- 2 x Eingänge: XLR/f (je ein trafosymmetrierter Eingang für Mikrofon- und Linepegel, wahlweise schaltbar)
- GND-Lift Schalter

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU











- Ausgänge: 20 XLR/m, trafosymmetrisch mit GND-Lift Schalter, Nominaler Ausgangspegel: +4 dBu bei 0 db Anzeige der LED-Kette
- Maximaler Ausgangspegel: +20 dBu
- Nominale Ausgangsimpedanz: 300-Ohm
- 2 x Stereoklinke symmetrisch/unsymmetrisch, Nennpegel –10dBu
- 2 x Cinchbuchse unsymmetrisch isoliert/erdfrei, Nennpegel –10dBu
- Kopfhörer-Ausgang
- Stromversorgung +/-12VDC oder 230 VAC
- Größe: 19" / 3 HE

Eigenschaften

Hersteller	Palmer
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie





Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU





