Sennheiser SKM 100 G4-S-A

Artikelnummer: 87SE156
Handsender ohne Mikrofonkapsel

289 €

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE

Authorised Premium Partner
Professional Systems
Integrated Systems
SENNHEISER

Leistungsstarker Handsender mit leichtem Aluminium-Gehäuse und integrierter Mute-Taste für Systeme der evolution wireless G4 100-Serie.

- Leichte und flexible drahtlose Synchronisation zwischen Sender und Empfänger über Infrarot
- Schnelle Frequenzzuweisung für bis zu 12 Empfänger über neue Link-Funktion
- Bis zu 20 kompatible Kanäle
- Bis zu 42 MHz Bandbreite mit 1680 wählbaren Frequenzen, voll abstimmbar im UHF-Bereich
- Reichweite: bis zu 100 Meter
- integrierte Mute-Taste
- Hohe Sendeleistung (bis zu 30 mW), abhängig von länderspezifischen Vorschriften

Technische Daten

- Frequenzbereich: A: 516 - 558 MHz
- Abmessungen: ca. Ø 50 x 265 mm
- Kompandersystem: Sennheiser HDX
- Klirrfaktor bei 1kHz: ⊠ 0.9 %
- Gewicht: (inkl. Batterien) ca. 450 g
- Geräuschpegelabstand: ⊠ 110 dBA
- HF-Ausgangsleistung: Max. 30 mW
- Schaltbandbreite: bis zu 42 MHz
- Spitzenhub: ±48 kHz
- Nennhub: ±24 kHz
- Betriebszeit: typ. 8 h
  Modulationsart: Breitband-FM
- Stromversorgung: 2 AA Batterien, 1,5 V oder Akkupack BA 2015
- Stromaufnahme: bei Nennspannung: typ. 180 mA, bei ausgeschaltetem Sender: ⊠ 25 ⊠A
- Eingangsimpedanz: 40 k⊠
- Max. Eingangsspannung: 3 Veff
- Energieversorgung: Batterie 3 V / Akku 2,4 V
- Sendefrequenzen: max. 1680 Sendefrequenzen, abstimmbar in 25-kHz-Schritten 20 Kanalbänke mit jeweils bis zu 12 voreingestellten Kanälen, intermodulationsfrei 1 Kanalbank mit bis zu 12 frei programmierbaren Kanälen
- NF-Übertragungsbereich: 80 – 18,000 Hz
- Temperaturbereich: -10 °C bis +55 °C
- Frequenzstabilität: ⊠ ±15 ppm

Lieferumfang

- SKM 100 G4-S Handsender
- MZQ 1 Mikrofonklemme
- 2 AA Batterien
- Kurzanleitung
- Sicherheitshinweise
- Datenblatt mit Herstellererklärungen

Eigenschaften

Produktart	Handsender
Hersteller	Sennheiser
Verkaufseinheit	1 Stück
Angaben zur Produktsicherheit	Sennheiser electronic SE & Co. KG Am Labor 1 30900 Wedemark Deutschland Kontakt: contact@sennheiser.com

Galerie