



Artikelnummer: 20MO275 Lieferung in 1-5 Tagen* Im Showroom testbereit!

4-Zonen-Mischer





Monacor PA-6040MPX 699€ inkl. MwSt., inkl. Versand %
Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle 678,03 €. 30 Tage Rückgaberecht



Beschreibung

4-Zonen-Mischer für universelle "Multiroom"-Beschallungsanwendungen

- 4 Zonen mit beliebiger Routing-Möglichkeit aller Eingangskanäle
- 4 Eingänge Mikrofon/Line über Kombibuchsen
- 2 Eingänge Line-Stereo über Cinch-Buchsen
- Eingangskanäle mit Gaineinstellung, 2-fach-Klangregelung und Zonen-Routing-Schalter
- Mikrofoneingänge mit individuell zuschaltbarer 15-V-Phantomspeisung
- Unabhängiger Paging-Eingang, auf alle Zonen routbar
- 4 Zonenausgänge, einzeln regelbar
- Monitor- und Record-Ausgang
- Anschluss für externen Gong-Taster pro Mikrofon/Line-Eingang, 2-Ton-/4-Ton-Gong oder Sirene einstellbar
- Anschluss für PTT-Mikrofon PA-4000PTT
- Optionaler Anschluss für bis zu 32 Kommandomikrofone PA-4000RC
- Aussteuerungskontrolle über Zonen-VU-Meter
- Netz- oder 24-V-Notstrombetrieb

Technische Daten

- Kanäle: 6
- Zonen: 4
- Eingänge: 2,5 mV/5 k□, sym., 250 mV/15 k□, sym. (Mic/Line), 250 mV/15 k□ (Line), 250 mV/10 k□ (Tel.-Paging)

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU









DU BIST ROCKTASTISCH

• Frequenzbereich: 20-20000 Hz

• Klangregelung Tiefen: ±10 dB/100 Hz

• Klangregler Höhen: ±10 dB/10 kHz

• Störabstand: > 65 dB (Mic),> 87 dB (Line)

• Klirrfaktor: < 1%

• Phantomspeisung: 15 V

• Netzspannung: ~ 230 V

• Netzfrequenz: 50 Hz

Leistungsaufnahme Betrieb: 15 VA

• Betriebsspannung (evtl. alternativ): DC 24 V

• Stromstärke (evtl. alternativ): DC 500 mA

• Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C

• Breite: 482 mm

• Höhe: 90 mm

• Tiefe: 305 mm

• Höheneinheiten HE: 2

• Gewicht: 4,4 kg

Anschlüsse: 4 x 6,3-mm/XLR-Combo (Mic/Line), 2 x Cinch L/R (Line), 4 x 6,3-mm-Klinke (Zonen-Eingänge), Schraub-/Steckterminal (Paging), Schraub-/Steckterminal (Gong-Taster), 1 x RJ45 (PTT-Mic), 4 x XLR (Zonen-Ausgänge), 1 x 6,3-mm-Klinke (Monitor), 1 x Cinch L/R (Record)

Eigenschaften

Hersteller	Monacor
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie



Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU





