Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
ontakt@musikhaus-mueller.de

Monacor PA-6240

Artikelnummer: **20MO386**

867,00 €

6-Zonen-ELA-Mono-Mischverstärker

Beschreibung

6-Zonen-ELA-Mono-Mischverstärker

- 1 x 240 W
- 6 Zonen, einzeln steuerbar
- Gong, Dauer- und Heulton, Auto-Mute, 2-Ton- oder 4-Ton-Gong einstellbar
- Bass-, Höhen- sowie Masterregler, Pegelanzeige per LEDs, geregelter Lüfter
- Einschübe für verschiedene Funktionen optional erhältlich
- 17-V-Phantomspeisung für Elektret-Mikrofone
- Anschluss für Kommandomikrofon PA-6000RC
- 1 Front-Einbauschacht für optionale automatische Alarm-Durchsage PA-1120DMT oder
- optionalen Tuner- oder CD-Spieler-Einschub
- 3 rückseitige Einbaumöglichkeiten für optionale Module mit folgenden Funktionen:
- PA-6FD: Fehlerüberwachung
- PA-6FM: Fehlermeldung
- PA-6FR: Anti-Feedback
- Netz- und 24-V-Notstrombetrieb
- Montagewinkel abnehmbar

Technische Daten

- Ausgangsleistung, gesamt: 340 W
- Nennleistung: 240 W
- Kanäle: 5
- Zonen: 6
- Eingänge: 2,5 mV/5 kΩ, 0,3 V/5 kΩ (Mic/Line),0,3 V/15 kΩ (Line), 0,775 V/10 kΩ (Vorverstärker)
- Frequenzbereich: 55-16000 Hz
- Klangregelung Tiefen: ±10 dB/100 Hz

- Klangregler Höhen: ±10 dB/10 kHz
- Störabstand: > 70 dBA (Mic), > 80 dBA (Line)
- Klirrfaktor: < 1 %
- Phantomspeisung: 17 V
- Netzspannung: ~ 230 V
- Netzfrequenz: 50 Hz
- Leistungsaufnahme Betrieb: 750 VA
- Betriebsspannung (evtl. alternativ): DC 24 V
- Stromstärke (evtl. alternativ): DC 20 A
- Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C
- Breite: 430 mm
- Höhe: 133 mm
- Tiefe: 352 mm
- Höheneinheiten HE: 3
- Gewicht: 15 kg
- Anschlüsse: 3 x 6,3mm/XLR-Combo (Mic/Line), 2 x Cinch L/R (Line), 1 x 6,3-mm-Klinke (Vorverstärker),

1 x RJ45 (PTT-Mic),
Schraubkontakte (Telefonanlage),
1 x 6,3-mm-Klinke (Ext. Verstärker),
1 x Cinch L/R (Record),
Schraubkontakte (Lautsprecher)