Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
ontakt@musikhaus-mueller.de

Monacor PA-1200

Artikelnummer: **20MO366**

411,00 €

4-Zonen-ELA-Mono-Mischverstärker

Beschreibung

4-Zonen-ELA-Mono-Mischverstärker

- 1 x 120 W
- Geräuschloser Betrieb durch lüfterloses Kühlkonzept
- Gong, Dauer- und Heulton, Auto-Mute, Gong auch über externen Taster auslösbar, 2-Ton- oder 4-Ton-Gong einstellbar
- Bass-, Höhen- sowie Masterregler, Pegelanzeige per LEDs
- 15-V-Phantomspeisung für Kanäle 2 und 3
- Einschübe für verschiedene Funktionen sind optional erhältlich
- 482-mm-Rackeinbau (19") mit optional erhältlichem Montagerahmen PA-1200RM
- Netz- und 24-V-Notstrombetrieb

Technische Daten

- Ausgangsleistung, gesamt: 170 W
- Nennleistung: 120 W
- Kanäle: 5
- Zonen: 4
- Eingänge: 1,5 mV/600 Ω (Mic),150 mV/47 kΩ (Line), 1 mV/47 kΩ (Phono)
- Frequenzbereich: 80-15000 Hz
- Klangregelung Tiefen: ±10 dB/100 Hz
- Klangregler Höhen: ±10 dB/10 kHz
- Störabstand: > 60 dB (Mic), > 70 dB (Line)
- Klirrfaktor: < 1 %
- Phantomspeisung: 15 V
- Netzspannung: ~ 230 V
- Netzfrequenz: 50 Hz
- Leistungsaufnahme Betrieb: 280 VA

- Betriebsspannung (evtl. alternativ): DC 24 V
- Stromstärke (evtl. alternativ): DC 11 A
- Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C
- Breite: 420 mm
- Höhe: 122 mm
- Tiefe: 350 mm
- Gewicht: 12,28 kg
- Anschlüsse: 1 x 6,3-mm-Klinke (Mic-Eingang), 3 x XLR, sym. (Mic/Line-Eingänge), 1 x Cinch L + R (Line-Eingang), 1 x Cinch L + R (Phono/Line-Eingang), Klemmkontakt (Telefon-Eingang), Klemmkontakt (Tuner-Ausgang), Klemmkontakt (Gong-Taster), Schraubkontakte (Lautsprecher)
- Verpackungsmaße (B x H x L): 0,47 x 0,2 x 0,52 m
- Bruttogewicht: 13,8 kg
- Nettogewicht: 12,28 kg