Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
ontakt@musikhaus-mueller.de

Monacor PA-1240

Artikelnummer: **20MO367**

758,00 €

5-Zonen-ELA-Mono-Mischverstärker

Beschreibung

5-Zonen-ELA-Mono-Mischverstärker

- 1 x 240 W
- 5 Zonen, einzeln steuerbar
- Gong, Dauer- und Heulton, Auto-Mute, 2-Ton- oder 4-Ton-Gong einstellbar
- Bass-, Höhen- sowie Masterregler, Pegelanzeige per LEDs, geregelter Lüfter
- Einschübe für verschiedene Funktionen optional erhältlich
- 17-V-Phantomspeisung für Elektret-Mikrofone
- Anschluss für Kommandomikrofon PA-1120RC (optional)
- Netz- und 24-V-Notstrombetrieb
- Montagewinkel abnehmbar

Technische Daten

- Ausgangsleistung, gesamt: 340 W
- Nennleistung: 240 W
- Kanäle: 5
- Zonen: 5
- Eingänge: 2,5 mV/5 kΩ, 0,3 V/5 kΩ (Mic/Line),0,3 V/15 kΩ (Line), 0,775 V/10 kΩ (Vorverstärker)
- Frequenzbereich: 55-16000 Hz
- Klangregelung Tiefen: ±10 dB/100 Hz
- Klangregler Höhen: ±10 dB/10 kHz
- Störabstand: > 70 dBA (Mic),> 80 dBA (Line)
- Klirrfaktor: < 1 %
- Phantomspeisung: 17 V
- Netzspannung: ~ 230 V
- Netzfrequenz: 50 Hz

- Leistungsaufnahme Betrieb: 630 VA
- Betriebsspannung (evtl. alternativ): DC 24 V
- Stromstärke (evtl. alternativ): DC 27 A
- Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C
- Breite: 482 mm
- Höhe: 133 mm
- Tiefe: 352 mm
- Höheneinheiten HE: 3
- Gewicht: 14 kg
- Anschlüsse: 3 x 6,3mm/XLR-Combo (Mic/Line-Eingänge), 2 x Cinch L/R (Line-Eingänge), 2 x RJ45 (PTT-Mikrofon), Schraubkontakte (Telefonanlage), 1 x 6,3-mm-Klinke (Vorverstärker), 1 x 6,3-mm-Klinke (ext. Verstärker), 1 x Cinch L/R (Record), Schraubkontakte (Lautsprecher)
- Verpackungsmaße (B x H x L): 0,48 x 0,21 x 0,54 m
- Bruttogewicht: 16,44 kg
- Nettogewicht: 14,46 kg