

LD Systems WIN 42 Serie Funkmikrofon System mit Belt Pa

Artikelnummer: 22LD380

447,00 €



Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e.K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
kontakt@musikhaus-mueller.de

Funkmikrofon System mit Belt Pack und Lavalier Mikrofon

Beschreibung

- UHF Frequenzbereich 734 bis 776 MHz
- 1680 Frequenzen
- 20 Gruppen mit 577 Festfrequenzen
- User Bank mit 1680 frei wählbaren Frequenzen in 25 KHz Schritten
- 255 Adressen wählbar
- Channel scan
- True diversity Empfänger
- Wechselbare Mikrofonkapsel (dynamisch / Kondensator)
- **Empfänger Display**
- Lautstärke
- Funksignalpegel A/B
- Audiopegel
- Batteriestatus des Senders
- Infrarot Synchronisation Empfänger zum Sender
- Squelch im Menü
- Equalizer im Menü

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE11BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



DU BIST ROCKTASTISCH

- Namensvergabe im Menü
 - 10 Sets speicherbar
 - Menü verriegelbar
 - Output XLR symmetrisch und 6,3 mm Klinke unsymmetrisch
 - Regelbarer Output
 - Regelbarer Kopfhörerausgang
- Sender Display (Handsender/Beltpack)**

- Batteriestatusanzeige
 - Sendeleistung in 3 Stufen einstellbar
 - Audioempfindlichkeit im Menü einstellbar
 - Weitere Systeminformationen
- Technical Specifications WIN42 Receiver**

- Model Name: LDWIN42R
 - Channels: 1680 (20 groups + 1 user group)
 - Frequency range: 734 - 776 MHz
 - Audio Frequency response: 60 Hz - 16 kHz
 - THD: <>
 - Signal/Noise ratio: >100 dB
 - Audio Output: XLR balanced / 6,3 mm Jack unbalanced
 - Power Supply: external power adapter 13,5 V DC, 500 mA
 - Dimensions (W x H x D): 212 x 44 x 184 mm
- Technical Specifications Handheld Transmitter**

- Model Name: LDWIN42MD
 - Channels: 1680
 - Frequency range: 734 - 776 MHz
 - Audio Frequency response: 60 Hz - 16 kHz
 - RF output power: adjustable 10 mw / 30 mw / 50 mw
 - Power requirement: 2 x AA size batteries
 - Operating time: >13 h with alkaline batteries
 - Dimensions (L x W x H): 255 x 52 mm
- Technical Specifications Beltpack Transmitter**

- Model Name: LDWIN42BP
- Channels: 1680
- Frequency range: 734 - 776 MHz
- Audio Frequency response: 60 Hz - 16 kHz
- RF output power: adjustable 10 mw / 30 mw / 50 mw
- Input Connector: mini XLR 3-pole (phantom power for headset)
- Power requirement: 2 x AA size batteries
- Operating time: >14 h with alkaline batteries
- Dimensions (W x H x D): 87 x 25 x 63 mm

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE33DAU