Sennheiser ew 100 G4-ME 4-A

Artikelnummer: 87SE53
Set mit je 1x: SK 100, ME 4 (Niere), EM 100, NT 2-3, GA 3, Bereich: 516 - 558 MHz

698 €

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE

- UHF Wireless System mit SK 100 G4 Taschensender und ME 4 Kondensator Lavaliermikrofon
- Frequenzbereich: A-Band (516 - 558 MHz)
- inkl. GA 3 Rackmount, RJ10 Verbindungskabel, Netzteil NT2 und 2x AA-Batterien

Merkmale ME 4 Kondensator Lavaliermikrofon:

- Charakteristik: Niere

Merkmale EM 100 G4 9,5" Empfänger:

- 42 MHz Schaltbandbreite
- 20 Kanalbänke mit je bis zu 12 Presets
- bis zu 20 kompatible Kanäle
- schnelle Frequenzzuweisung für bis zu 12 Empfänger über Link-Funktion mit RJ10 Verbindung
- Audioübertragungsbereich: 25 - 18.000 Hz
- Frequenzübertragung per Infrarot-Schnittstelle
- Taschensender mit Ladekontakten für optionalen Akku BA 2015 (NiMH)
- Pilotton
- Autotune zum Finden freier Frequenzen
- integrierter EQ
- Audio Gain umfasst 60 dB
- Soundcheck-Mode
- 4-stellige Batterieanzeige am Sender und Empfänger
- HDX-Compander
- LCD Display mit NF Pegel- und Kanalanzeige
- 30 mW Sendeleistung
- 2 BNC Antennenbuchsen
- XLR-Male symmetrisch und Klinke unsymmetrisch
- Netzversorgung 10,5 - 16 V DC

Eigenschaften

Übertragungstechnik	Analog

Frequenzbereich	516 - 558 MHz
Diversity	True Diversity
Ausgang	XLR/Klinke
Mikrofonkapsel	Kondensator
Mikrofoncharakteristik	Niere
Hersteller	Sennheiser
Verkaufseinheit	1 Stück
Angaben zur Produktsicherheit	Sennheiser electronic SE & Co. KG Am Labor 1 30900 Wedemark Deutschland Kontakt: contact@sennheiser.com

Galerie