MUSIKHAUS
MÜLLER

Artikelnummer: 25ch105
D-Fi-Sender und -Empfänger



Chauvet DJ D-Fi Hub

139 €

inkl. MwSt., inkl. Versand

Spare **3 %** bei Vorkasse. Zahle **134,83 €**.

30 Tage Rückgaberecht.

Beschreibung

Beim D-Fi Hub handelt es sich um eine kompakte, benutzerfreundliche DMX-Einheit, die sowohl als Sender als auch als Empfänger verwendet werden kann. Um eine stabilere Kommunikation zwischen den Geräten zu ermöglichen, funktioniert diese Version im 2,4-GHz-Frequenzbereich und umfasst eine „Auto"-Funktion, die automatisch die beste Frequenz findet und die Geräte mühelos synchronisiert. Sie können eine unbegrenzte Anzahl an D-Fi-kompatiblen Geräten kabellos und gleichzeitig synchronisieren und diese mithilfe der Navigation auf dem digitalen OLED-Display steuern.

- Kompakter, leicht bedienbarer kabelloser D-Fi-Sender und -Empfänger in einem einzelnen Gerät
- Synchronisiere eine unbegrenzte Anzahl an D-Fi-kompatiblen Geräten und Empfängern kabellos und gleichzeitig
- Manuelle oder automatische Kanalwahl
- Einfache Navigation und Textanzeige dank dem digitalen OLED-Display
- Das Gerät kann mit dem im Lieferumfang enthaltenen Klettverschlussriemen, per Schlüssellochmontage oder mit den M10- und M12-Gewindebohrungen direkt an Gerüsten befestigt werden
- Entspricht allen FCC- und RTTE-Anforderungen

Technische Daten

- DMX-Anschlüsse: 3-Pin XLR
- Eingangsspannung: 9 V DC, 500 mA (externe Stromquelle): 100–240 V AC, 50/60 Hz)
- Leistung und Strom: 4 W, 0,1 A bei 120 V, 60 Hz
  4 W, 0,1 A bei 230 V, 50 Hz
- Gewicht: 0,6 kg (1,2 Pfund)

- Größe: 142 x 91 x 46 mm (5,59 x 3,58 x 1,81 Zoll)
- Zulassungen: CE, FCC
- Max. störungsfreie Reichweite: 200 m (656 Fuß)

Eigenschaften

Hersteller	Chauvet DJ
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie




