MUSIKHAUS
MÜLLER

Artikelnummer: 20MO385
20-Zonen-ELA-Mono-Mischverstärker



MONACOR

Monacor
PA-6020Z

1.301 €

inkl. MwSt., inkl. Versand

Spare **3 %** bei Vorkasse. Zahle **1.261,97 €**.

30 Tage Rückgaberecht.

Beschreibung

20-Zonen-ELA-Mono-Mischverstärker

- 1 x 600 W
- 20 Zonen, einzeln schaltbar
- 3 Eingänge Mikrofon/Line über Kombibuchsen
- 2 Eingänge Stereo-Line über Cinch-Buchsen
- Gong, Dauer- und Heulton, Auto-Mute, 2-Ton- oder 4-Ton-Gong einstellbar
- Bass-, Höhen- sowie Masterregler, Signal-/Clip-Anzeige per LEDs, geregelter Lüfter
- Einschübe für verschiedene Funktionen optional erhältlich
- 15-V-Phantomspeisung für Elektret-Mikrofone
- Anschluss für bis zu 32 Kommandomikrofone PA-2400RC
- Netz- und 24-V-Notstrombetrieb
- Montagewinkel abnehmbar

Technische Daten

- Nennleistung: 600 W
- Leistung an 100 V: 600 W
- Kanäle: 5
- Zonen: 20

- Eingänge: 2,5 mV/5 k⊠, 0,3 V/5 k⊠ (Mic/Line1-3), 0,3 V/15 k⊠ (Line4-5), 0,775 V/100 k⊠ (Vorverstärker)
- Frequenzbereich: 55-16000 Hz
- Klangregelung Tiefen: ±10 dB/100 Hz
- Klangregler Höhen: ±10 dB/10 kHz
- Störabstand: > 70 dB (Mic), > 80 dB (Line)
- Klirrfaktor: < 1 %
- Phantomspeisung: 15 V
- Netzspannung: ~ 230 V
- Netzfrequenz: 50 Hz
- Leistungsaufnahme Betrieb: 1700 VA
- Betriebsspannung (evtl. alternativ): DC 24 V
- Stromstärke (evtl. alternativ): DC 50 A
- Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C
- Breite: 482 mm
- Höhe: 133 mm
- Tiefe: 352 mm
- Höheneinheiten HE: 3
- Gewicht: 21 kg
- Anschlüsse: 3 x 6,3-mm/XLR-Combo (Mic/Line), 2 x Cinch L/R (Line), 1 x 6,3-mm-Klinke (Vorverstärker-Eingang), 1 x RJ45 (PTT-Mic), 1 x RJ45 (Kommando-Mic), 1 x Cinch L/R (Record-Ausgang) 1 x 6,3-mm-Klinke (Vorverstärker-Ausgang), Schraubkontakte (Gong-Taster), Schraubkontakte (Lautsprecher)

Eigenschaften

Hersteller	Monacor
Verkaufseinheit	1 Stück