

# DU BIST ROCKTASTISCH

Artikelnummer: 20MO385 Lieferung in 1-5 Tagen\* Momentan nicht testbereit.

20-Zonen-ELA-Mono-Mischverstärker





Monacor PA-6020Z 1.301€ inkl. MwSt., inkl. Versand %
Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle 1.261,97 €. 30 Tage Rückgaberecht

### **Beschreibung**

#### 20-Zonen-ELA-Mono-Mischverstärker

- 1x600 W
- 20 Zonen, einzeln schaltbar
- 3 Eingänge Mikrofon/Line über Kombibuchsen
- 2 Eingänge Stereo-Line über Cinch-Buchsen
- Gong, Dauer- und Heulton, Auto-Mute, 2-Ton- oder 4-Ton-Gong einstellbar
- Bass-, Höhen- sowie Masterregler, Signal-/Clip-Anzeige per LEDs, geregelter Lüfter
- Einschübe für verschiedene Funktionen optional erhältlich
- 15-V-Phantomspeisung für Elektret-Mikrofone
- Anschluss f
   ür bis zu 32 Kommandomikrofone PA-2400RC
- Netz- und 24-V-Notstrombetrieb
- Montagewinkel abnehmbar

#### **Technische Daten**

- Nennleistung: 600 W
- Leistung an 100 V: 600 W
- Kanäle: 5
- Zonen: 20
- Eingänge: 2,5 mV/5 kØ, 0,3 V/5 kØ (Mic/Line1-3), 0,3 V/15 kØ (Line4-5), 0,775 V/100 kØ (Vorverstärker)

#### Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

**BIC:** GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USHD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU









## DU BIST ROCKTASTISCH

• Frequenzbereich: 55-16000 Hz

• Klangregelung Tiefen: ±10 dB/100 Hz

• Klangregler Höhen: ±10 dB/10 kHz

• Störabstand: > 70 dB (Mic), > 80 dB (Line)

• Klirrfaktor: < 1%

• Phantomspeisung: 15 V

• Netzspannung: ~ 230 V

• Netzfrequenz: 50 Hz

Leistungsaufnahme Betrieb: 1700 VA

• Betriebsspannung (evtl. alternativ): DC 24 V

• Stromstärke (evtl. alternativ): DC 50 A

• Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C

• Breite: 482 mm

Höhe: 133 mm

• Tiefe: 352 mm

• Höheneinheiten HE: 3

• Gewicht: 21 kg

Anschlüsse: 3 x 6,3-mm/XLR-Combo (Mic/Line), 2 x Cinch L/R (Line), 1 x 6,3-mm-Klinke (Vorverstärker-Eingang), 1 x RJ45 (PTT-Mic), 1 x RJ45 (Kommando-Mic), 1 x Cinch L/R (Record-Ausgang) 1 x 6,3-mm-Klinke (Vorverstärker-Ausgang), Schraubkontakte (Gong-Taster), Schraubkontakte (Lautsprecher)

## Eigenschaften

Hersteller	Monacor
Verkaufseinheit	1 Stück

Kreissparkasse Vulkaneifel

BIC: MALADE51DAU

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

Volksbank RheinAhrEifel

**IBAN:** DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USHD-Nr.: DE282669648





