



MUSIKHAUS
MÜLLER

Artikelnummer: 20MO124

 Lieferung in 1-5 Tagen*

Momentan nicht testbereit.


6-Zonen-ELA-Mono-Mischverstärker



Monacor
PA-6600

1.192 €

inkl. MwSt., inkl. Versand


Spare 3% bei Vorkasse. Zahle 1.156,24 €.


30 Tage Rückgaberecht.



Beschreibung

6-Zonen-ELA-Mono-Mischverstärker

- 1 x 600 W
- 6 Zonen, einzeln steuerbar
- Gong, Dauer- und Heulton, Auto-Mute, 2-Ton- oder 4-Ton-Gong einstellbar
- Bass-, Höhen- sowie Masterregler, Pegelanzeige per LEDs, geregelter Lüfter
- Einschübe für verschiedene Funktionen optional erhältlich
- 17-V-Phantomspeisung für Elektret-Mikrofone
- Anschluss für Kommandomikrofon PA-6000RC
- 1 Front-Einbauschacht für optionale automatische Alarm-Durchsage PA-1120DMT oder optionalen Tuner- oder CD-Spieler-Einschub
- 3 rückseitige Einbaumöglichkeiten für optionale Module mit folgenden Funktionen:
 - PA-6FD: Fehlerüberwachung
 - PA-6FM: Fehlermeldung
 - PA-6FR: Anti-Feedback
 - Netz- und 24-V-Notstrombetrieb
 - Montagewinkel abnehmbar

Technische Daten

- Ausgangsleistung, gesamt: 850 W

Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





MUSIKHAUS MÜLLER

- Nennleistung: 600 W
- Kanäle: 5
- Zonen: 6
- Eingänge: 2,5 mV/5 k Ω , 0,3 V/5 k Ω (Mic/Line), 0,3 V/15 k Ω (Line), 0,775 V/10 k Ω (Vorverstärker)
- Frequenzbereich: 55-16000 Hz
- Klangregelung Tiefen: ± 10 dB/100 Hz
- Klangregler Höhen: ± 10 dB/10 kHz
- Störabstand: > 70 dBA (Mic), > 80 dBA (Line)
- Klirrfaktor: < 1 %
- Phantomspeisung: 17 V
- Netzspannung: ~ 230 V
- Netzfrequenz: 50 Hz
- Leistungsaufnahme Betrieb: 1700 VA
- Betriebsspannung (evtl. alternativ): DC 24 V
- Stromstärke (evtl. alternativ): DC 50 A
- Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C
- Breite: 430 mm
- Höhe: 133 mm
- Tiefe: 352 mm
- Höheneinheiten HE: 3
- Gewicht: 20 kg
- Anschlüsse: 3 x 6,3mm/XLR-Combo (Mic/Line), 2 x Cinch L/R (Line), 1 x 6,3-mm-Klinke (Vorverstärker), 1 x RJ45 (PTT-Mic), Schraubkontakte (Telefonanlage), 1 x 6,3-mm-Klinke (Ext. Verstärker), 1 x Cinch L/R (Record), Schraubkontakte (Lautsprecher)

Eigenschaften

Hersteller	Monacor
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie



Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE33DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666

