MUSIKHAUS
MÜLLER

Artikelnummer: 20MO391
2-Zonen-ELA-Matrix-Mischverstärker

MONACOR



Monacor PA-M224

1.106 €

inkl. MwSt., inkl. Versand

Spare **3 %** bei Vorkasse. Zahle **1.072,82 €**.

30 Tage Rückgaberecht.

Beschreibung

2-Zonen-ELA-Matrix-Mischverstärker

- 240 W pro Zone
- 2 Zonen, einzeln regelbar, mit 2-fach-Klangregelung
- Class-D-Konzept mit hohem Wirkungsgrad zur Senkung der Energiekosten
- 4 regelbare Mic/Line-Eingänge mit 3-fach-Klangregelung und zuschaltbarer 24-V-Phantomspeisung
- 4 regelbare Line-Eingänge
- Mute-Funktion zum Stummschalten der einzelnen Zonen
- Anschluss für externen Mute-Schalter (alle Zonen gleichzeitig)
- Talkover (Kanal 1)
- Regelbare Monitor-Funktion
- 1 Anschluss für Kommandomikrofon PA-M4RC
- 2 Anschlüsse für Wandmodul PA-M1WP

Technische Daten

- Ausgangsleistung, gesamt: 2 x 290 W
- Nennleistung: 2 x 240 W
- Kanäle: 8
- Zonen: 2

MUSIKHAUS
MÜLLER

- Eingänge: 2,5 mV/20 k⊠ (Mic), 2 V/20 k⊠ (Line)
- Frequenzbereich: 20-20000 Hz
- Klangregelung Tiefen: ±12 dB/80 Hz (Kanal 1-4), ±15 dB/80 Hz (Zone 1-4)
- Klangregelung Mitten: ±12 dB/2,5 kHz (Kanal 1-4)
- Klangregler Höhen: ±12 dB/12,5 kHz (Kanal 1-4), ±15 dB/12 kHz (Zone 1-4)
- Störabstand: > 70 dB
- Klirrfaktor: < 0,1 %
- Phantomspeisung: 24 V
- Netzspannung: ~ 230 V
- Netzfrequenz: 50 Hz
- Leistungsaufnahme Betrieb: 800 VA
- Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C
- Breite: 482 mm
- Höhe: 88 mm
- Tiefe: 320 mm
- Höheneinheiten HE: 2
- Gewicht: 5,7 kg
- Anschlüsse: 4 x XLR, sym. (Mic 1-4), 4 x 6,3-mm-Klinke (Line 1-4), 4 x 6,3-mm-Klinke (Line 5-8), 4 x Cinch L/R (Line 5-8), 1 x RJ45 (PTT-Mikrofon), 2 x RJ45 (Remote In), Schraub-Klemmterminal (Lautsprecher)

Eigenschaften

Hersteller	Monacor
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie

