Artikelnummer: 20MO145

Lieferung in 1-5 Tagen*
Momentan nicht testbereit.

6-Kanal-PA-Verstärker

MONACOR

Monacor STA-1506

650 €

inkl. MwSt., inkl. Versand

Spare **3 %** bei Vorkasse. Zahle **630,50 €**.

30 Tage Rückgaberecht.

Beschreibung

6-Kanal-PA-Verstärker mit integriertem Limiter

- Symmetrische Eingänge
- Hochpass-, Tiefpass-Filter pro Kanal zuschaltbar
- Rückseitige, manipulationsgeschützte Leveleinstellung
- 8-Ω-Brückenbetrieb möglich
- LED-VU-Meter und -Übersteuerungsanzeige (Clip) pro Kanal
- Soft-Start
- Groundlift-Schalter
- Lautsprecher-Einschaltverzögerung
- Lüfterkühlung
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überhitzung und Gleichspannungsüberlagerung an den Ausgängen

Technische Daten

- Ausgangsleistung, gesamt: 1400 W
- Nennleistung: 960 W
- Leistung an 4 Ω: 6 x 160 W
- Leistung an 8 Ω: 6 x 100 W
- Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb: 3 x 320 W
- Kanäle: 6

- Eingänge: 0,7 V/20 kΩ
- Frequenzbereich: 12-20000 Hz
- Frequenzweiche: ja
- Trennfrequenz: 240 Hz
- Integrierter Limiter: ja
- Störabstand: > 80 dB
- Übersprechdämpfung: > 60 dB
- Klirrfaktor: < 0,1 %
- Netzspannung: ~ 230 V
- Netzfrequenz: 50 Hz
- Leistungsaufnahme Betrieb: 1800 VA
- Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C
- Breite: 482 mm
- Höhe: 132 mm
- Tiefe: 310 mm
- Höheneinheiten HE: 3
- Gewicht: 15,5 kg
- Anschlüsse: 6 x 3-Pol-XLR, sym., 6 x Schraubterminal

Eigenschaften

Hersteller	Monacor
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie