MUSIKHAUS
MÜLLER

Artikelnummer: 20OM7
8-Kanal-Audio-Mischer mit 8 Ausgängen und Matrix



Omnitronic MZD-88 Matrix-Zonen-Verteiler

319 €

inkl. MwSt., inkl. Versand

Spare **3 %** bei Vorkasse. Zahle **309,43 €**.

30 Tage Rückgaberecht.

Beschreibung

Der OMNITRONIC MZD-88 ist ein Audiomischpult mit einer analogen Matrix, das ultra-flexible Konfigurationsmöglichkeiten erlaubt. Er verfügt über 8 Eingänge, die den 8 Ausgängen beliebig zugeordnet werden können. Die Ausgänge des Mixers sind in 4 Gruppen unterteilt. So kann z. B. das Stereo-Ausgangssignal von 4 verschiedenen Eingangsquellen an 4 Beschallungszonen geroutet werden ohne das eine aufwendige Neuverkabelung des MZD-88 zuvor erfolgen muss. Ebenso möglich sind 8 unterschiedliche Ausgangsignale, da jeder Eingang einen eigenen Pegel- und Pan-Regler besitzt. Ideal überall dort, wo Multizonen- oder Multiraum-Lösungen gefordert sind, wie in Themenparks, Konferenzzentren, Schulen oder dergleichen mehr. Übrigens könnte der MZD-88 auch zum Personal-Monitoring genutzt werden.

- Matrix-Eingangszuordnung: 8 Eingangsquellen können allen 8 Ausgängen frei zugeordnet werden
- Unterteilung der 8 Ausgänge in 4 Gruppen; jede mit separaten Pegel- und Pan-Reglern pro Kanal
- Ultra-flexible Konfigurationsmöglichkeiten; verteilt das Signal von max. 8 Audioquellen auf z.
- B. 8 Monozonen oder 4 Stereozonen, jeweils mit unterschiedlichem Ausgangssignal
- Ein- und Ausgänge über symmetrische XLR-Buchsen
- Frequenzbereich 20-20000 Hz
- Impedanz: Eingang 10 kOhm
- Gain: 12 dB
- Dynamikbereich: 100 dB
- Max. Pegel: Eingang: +21 dBu

- Gehäusebauform: (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Maße: 48,3 x 19,5 x 8,9 cm
- Gewicht: 3,60 kg

Eigenschaften

Hersteller	Omnitronic
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie

