Artikelnummer: 26SE1062
Digitales Funksystem

SENNHEISER

Sennheiser EW-D SKM-S Base Set U1/5

549 €

inkl. MwSt., inkl. Versand

Spare **3 %** bei Vorkasse. Zahle **532,53 €**.

30 Tage Rückgaberecht.

Beschreibung

Vielseitiges digitales Funksystem für Sänger und Sprecher. Es bietet nahtloses Pairing und eine übersichtliche Verwaltung aller Produkte über die App EW-D Smart Assist. Der Taschensender im robusten Metallgehäuse eignet sich perfekt für den täglichen Bühneneinsatz.

- Digitales Funksystem ohne Rauschen, Interferenzen und elektrostatische Störimpulse
- UHF-Übertragung mit wesentlich höherer Reichweite, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit
- Mobile App optimiert die Einrichtung und Bedienung ohne kompliziertes Menü
- Automatisiertes Setup sorgt für zuverlässige Verbindungen mit minimalem Zeit- und Arbeitsaufwand
- Bis zu 2.240 wählbare Frequenzen
- Lithium-Ionen-Akkupack für bis zu 12 Stunden Betriebsdauer (mit AA-Batterien bis zu 8 Stunden Betrieb)
- 56 MHz Bandbreite unterstützt bis zu 90 Kanäle
- 134 dB Dynamikbereich des Senders bewahrt jedes Detail, selbst bei extrem dynamischen Performances

Spezifikationen

- Frequenzbereich: 823,2 – 831,8 MHz und 863,2 – 864,8 MHz
- Klirrfaktor bei 1kHz ⊠ -60 dB für 1 kHz bei -3 dBfs Eingangspegel
- Temperaturbereich (Betrieb) -10 °C - +55 °C
- Audio-Frequenzgang 20 Hz - 20 kHz (-3 dB) bei 3 dBfs

EW-D EM

- Abmessungen 212 x 44 x 189 mm
- Gewicht ca. 1000 g (ohne Antennen und Netzteil)
- Stromaufnahme ⊠ 300 mA
- Eingangsspannungsbereich 11 - 13 V ⊠
- Audio-Ausgangspegel 18 dBu Max.
- Sendeleistung BLE: max. 10 mW EIRP

EW-D SKM-S

- Abmessungen: 50 x 268 mm (mit MMD 835 Mikrofonmodul), 40 x 200 mm (ohne Mikrofonmodul)
- Gewicht:: ca. 304 g (mit MMD 835 Mikrofonmodul), ca. 195 g (ohne Mikrofonmodul)
- Stromversorgung: 2 AA-Batterien 1,5 V (Alkali-Mangan), oder BA 70 Akkupack
- Stromaufnahme < 300 mA
- Eingangsspannungsbereich 2,0 bis 4,35 V
- Sendeleistung: Audioverbindung: 10 mW, ERP (Bereich Y1-3): 12 mW ERP, BLE: max. 10 mW EIRP

Lieferumfang

- EW-D EM Rack Receiver
- EW-D SKM Handsender
- 2 Stabantennen
- Netzteil mit Länderadaptern
- Rackmontage-Set
- 4 Gummifüße
- Kurzanleitung
- Sicherheitshinweise
- Herstellererklärung

Eigenschaften

Übertragungstechnik	Digital
Frequenzbereich	823 - 832 / 863 - 865 MHz
Diversity	True Diversity
Ausgang	XLR
Mikrofonkapsel	Ohne Kapsel
Hersteller	Sennheiser
Verkaufseinheit	1 Stück